

Расчет 2-х кристального диф.-мостового фильтра Чебышева (0.1 дБ) по Реду, стр. 45 - 46

k12	0.71	
q1	1.64	
LQ	0.01	из примера Александра UR5ZQV
Cm	3.219E-14	
F0	8.871E+06	
C0	6.3E-12	
Bp	2700	
dF	1917	разнос кварцев
C_shf	7.45E-11	полная утяжка емкостью
L_shf	4.32E-06	полная утяжка индуктивностью
R1	5.17E+01	Двойка у Реда в формуле явно лишняя, без нее все сходится
C1	8.12E-11	
L1	9.91E-07	
L0	5.11E-05	компенсация C0